

## ODISPRO Bölge Dil Ayarları

ODIS'i açarken ekran gelmeden ODIS kapanıyorsa bölge dil ayarlarımıza bakmamız gerekmektedir.

Denetim Masasından Bölge ve Dil Seçenekleri bölümünü açıyoruz .

**Bölge ve Dil Seçenekleri**

Bölgesel Seçenekler Diller Gelişmiş

**Standartlar ve biçimler**

Bu seçenek bazı programların sayı, para birimi, saat ve tarih biçimlendirmesini etkiler.

Tercihlerini kullanmak için bir öğe seçin ya da kendi biçimlerinizi seçmek için Özelleştir'i tıklayın:

Türkçe Özelleştir...

**Örnekler**

Sayı: 123.456.789,00

Para Birimi: 123.456.789,00 TL

Saat: 12:33:02

Kısa Tarih: 17.02.2009

Uzun Tarih: 17 Şubat 2009 Salı

**Konum:**

Hizmetlerin size haberler, hava durumu gibi yerel bilgileri sağlamasına yardımcı olmak için bulunduğunuz yeri seçin:

Türkiye

Tamam İptal Uygula

Karşımıza çıkan ekranda Özellikler butonunu tıklıyoruz.

**Bölgesel Ayarları Özelleştir**

Sayılar Para Birimi Saat Tarih

Örnek

Artı: 123.456.789,00 Eksi: -123.456.789,00

Ondalık simgesi: .

Ondalıktan sonraki basamak sayısı: 2

Basamak gruplandırma simgesi: .

Basamak gruplandırma: 123.456.789

Eksi işareti simgesi: -

Eksi sayı biçimi: -1,1

Ondalık sayılarda öndeki sıfırı göster: 0,7

Liste ayırıcı: ;

Ölçü sistemi: Metrik

Basamak değiştirme: Yok

Tamam İptal Uygula

Sayılar kısmında ki ayarlarımız yukarıdaki şekilde olması lazım. Ondalık Simgesi bölümünün virgül Basamak gruplandırma simgesinin nokta olmasına dikkat ediniz.

Para Birimi Bölümü

**Bölgesel Ayarları Özelleştir**

Sayılar Para Birimi Saat Tarih

Örnek

Artı: 123.456.789,00 TL Eksi: -123.456.789,00 TL

Para birimi simgesi: TL

Artı para birimi biçimi: 1,1 TL

Eksi para birimi biçimi: -1,1 TL

Ondalık simgesi: .

Ondalıktan sonraki basamak sayısı: 2

Basamak gruplandırma simgesi: .

Basamak gruplandırma: 123.456.789

Tamam İptal Uygula

Saat Bölümü

**Bölgesel Ayarları Özelleştir** ? X

Sayılar Para Birimi **Saat** Tarih

Örnek

Saat örneği: 12:37:37

Saat biçimi: SS:dd:ss

Saat Ayırıcı: :

AM Simgesi:

PM Simgesi:

Saat biçimi açıklaması  
s = saat d = dakika s = saniye  
s = 12 saat  
S = 24 saat  
ss, dd, ss = sayıların önünde sıfır kullanarak  
s, d, s = sayıların önünde sıfır kullanmadan

Tamam İptal Uygula

Tarih Bölümü;

**Bölgesel Ayarları Özelleştir**

Sayılar Para Birimi Saat **Tarih**

**Takvim**  
2 haneli girilen yılları aşağıdaki yıllar arasında kabul et:  
1930 ile 2029

**Kısa tarih**  
Kısa tarih örneği: 17.02.2009  
Kısa tarih biçimi: gg.aa.yyyy  
Tarih ayırıcı: .

**Uzun tarih**  
Uzun tarih örneği: 17 Şubat 2009 Salı  
Uzun tarih biçimi: gg aaaa yyyy gggg

Tamam İptal Uygula

Ayarlarınızı bu şekilde ayarladıktan sonra önce uygula diyoruz. Sonra Tamam diyoruz.